

Акумулаторен такер



DST221Z

Напрежение:	18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обем на пълнителя:	98
Дължина на скобите:	10 - 22mm
Широчина на скобите:	10mm
Калибър на скобите:	0,6 x 1,2mm
Шум: звуково налягане:	79dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: коване:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	51 x 91 x 212mm
Тегло (ЕПТА):	2,4kg



- Регулиране на дълбочината на забиване.
- Наличие на контактно рамо, подходящо за забиване на голямо количество скоби за кратко време.
- Визьор за броя на скобите в пълнителя.
- Двойният предпазен бутон осигурява по-голяма безопасност и предотвратява случайното задействане на инструмента.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Алуминиевият пълнител осигурява плавно зареждане/подаване на скобите и позволява използването на обикновени скоби.